

		VerifyPin		ChangePin		UnblockPin		EnablePin		DisablePin	
Fehlersituation	Fehlercode	PinResult	Result	PinResult	Result	PinResult	Result	PinResult	Result	PinResult	Result
		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
falsche PIN/PUK-Eingabe		REJECTED	OK ¹⁾	REJECTED	OK ¹⁾	REJECTED	OK ¹⁾	REJECTED	OK ¹⁾	REJECTED	OK ¹⁾
PIN/PUK blockiert (BLOCKED)		NOWBLOCKED	OK ¹⁾	NOWBLOCKED	OK ¹⁾	NOWBLOCKED	OK ¹⁾	NOWBLOCKED	OK ¹⁾	NOWBLOCKED	OK ¹⁾
PIN bereits blockiert	4063	WASBLOCKED	OK ¹⁾	WASBLOCKED	OK ¹⁾			WASBLOCKED	OK ¹⁾	WASBLOCKED	OK ¹⁾
PUK bereits blockiert	4064					WASBLOCKED	OK ¹⁾				
PIN transportgeschützt	4065	TRANSPORT_PIN	OK ¹⁾								
PIN bereits verifiziert	4001	ERROR	Warning								
neue PIN zu kurz/lang	4068			ERROR	Warning	ERROR	Warning				
zweite neue PIN <> erste neue PIN	4067			ERROR	Warning	ERROR	Warning				
Timeout Kartenoperation (CARD_TIMEOUT_CARD)	4094	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning
Karte bereits reserviert	4093	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning
kein Remote-PIN-KT zugeordnet	4092	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning ^{5) 6)}	ERROR	Warning ^{5) 6)}
Timeout bei PIN-Eingabe	4043	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning ⁵⁾	ERROR	Warning ⁵⁾
Abbruch durch Benutzer	4049	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning ⁵⁾	ERROR	Warning ⁵⁾
KT/PIN-Pad/Display durch anderen Vorgang reserviert	4060	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning ^{5) 6)}	ERROR	Warning ^{5) 6)}
kein PIN-Pad am KT verfügbar	4066	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning ⁵⁾	ERROR	Warning ⁵⁾
Karte/KT antwortet mit spezifischer Fehlermeldung, Fehlercode <gemäß [gemSpec_COS]/[SICCT]>		ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning	ERROR	Warning ⁵⁾	ERROR	Warning ⁵⁾
Karte ist keine eGK G2 oder höher	4209							ERROR	Warning	ERROR	Warning
Zugriffsbedingung nicht erfüllt (PIN nicht abschaltbar)	4085							ERROR	Warning	ERROR	Warning
		SOAP Fault									
Card.TYP=eGK und Card.CtID ist nicht dem durch workplaceld bezeichneten Arbeitsplatz lokal zugeordnet	4053	4016 ²⁾		4016 ²⁾		4016 ²⁾		4016 ²⁾		4016 ²⁾	
keine Karte für C2C-Auth gesetzt	4071			4192 oder 4071 (eGK 1+) ³⁾		4192 oder 4071 (eGK 1+) ³⁾					
Ungültige PIN-Referenz	4072	4072 oder 4000 ⁴⁾		4072 oder 4000 ⁴⁾		4072 oder 4000 ⁴⁾		4072 oder 4000 ⁴⁾		4072 oder 4000 ⁴⁾	

1) Intendiert ist "Result = OK". "Result = Warning" wird toleriert.

2) Die eGK darf nur an einem lokalen Kartenterminal genutzt werden. Das wird durch den Zugriffsberechtigungsdienst in TUC_KON_000 abgefangen mit Fehlercode 4016 bei Zugriffsregel R6 aus TAB_KON_512. Der Fehlercode 4053 tritt hier nicht auf.

3) Der Fehlerfall ist obsolet. Die C2C-Authentisierung ist nur für die eGK G1+ relevant, die seit 01.01.2019 nicht mehr unterstützt wird.

4) Bei ungültiger PIN-Referenz ist der Fehlercode 4072 intendiert. Der Fehlercode 4000 wird toleriert.

5) Der Fehlerfall ist in TUC_KON_027 nicht explizit spezifiziert, kann jedoch analog zu den anderen PIN-Operationen auftreten.

6) Der Fehlerfall kann für die eGK nicht auftreten.